

MFM_RLCT_SM1

SMR平交道電源控制組



- › 24V/30A/120A~240A CZ1 Shelf
- › LCM 背光顯示器
- › 同時顯示系統電壓及電流值
- › 系統高、低壓告警(HVA、LVA)：檢測負載端電壓高或低，於設定值時動作
- › 低壓隔離開關(LVDS)：電池組持續放電至低於設定值(可設定)，產生告警並跳脫，使電池與負載脫離，保護電池因過放電而減短其壽命
- › 電池充放電的控制：當市電中斷，電池組對負載放電，CZ-1 會對此作監控，當市電恢復時，即自動對其實施回充
- › 電池充電限流設定
- › 環境(電池)溫度偵測
- › 程式記憶體 32K Byte ROM
- › 參數記憶體 4K Bits EEPROM
- › 電壓量檢測
- › 電流量檢測
- › 串列介面 RS-232C*1

產品規格

交流輸入-系統工作電壓- 90~270VAC 1Φ2W-GNO

頻率- 47~63Hz

輸入電流- 4A(110VAC) / 8A(220VAC)

功率因素- ≥ 0.99

直流輸入電壓- 24V

電流- 0~240A

效率- ≥ 0.91

雜音- 小於 2mV

均流- 小於 $\pm 5\%$

內部壓降- 小於 0.4V

系統可聞雜音- 小於 58dBA(1 米)

尺寸- (W) 482.6mm×(D) 353.2mm×(H) 180.8mm

應用- 平交道

產品規格如有變更，將不另行通知。

